


# Tolomeo Faretto LED - 3000K - with dimmable switch

Michele De Lucchi  
Giancarlo Fassina



IP20    



## LUMINARIA

- Potencia (W): **10W**
- Tensión de alimentación: **220V-240V**
- Flujo Luminoso (lm): **632lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **70%**
- Efficacy: **63.18lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

## ESPECIFICACIONES

Soporte de aplique, de aluminio pulido; difusor de aluminio o anodizado mate. La versión micro está disponible con interruptor o sin interruptor.

**CÓDIGO PRODUCTO: A044750**

## CARACTERÍSTICAS

- Código del artículo: **A044750**
- Color: **Aluminio**
- Instalación: **Pared**
- Material: **Aluminio**
- Serie: **Design Collection**
- diseño: **Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina**

## DIMENSIONES

- Altura: **cm 23**
- Profundidad: **cm 25**
- Prueba calorífica: **750°**

## FUENTES DE LUZ INCLUIDAS

- Categoría: **Led**
- Numero: **1**
- Potencia (W): **10W**
- Temperatura de Color (K): **3000K**
- CRI: **90**