




SAURA LED es una baliza solar para iluminación exterior. Esta luminaria cuenta con un sensor PIR de movimiento que regula la intensidad de la luz en función de la presencia de personas alrededor. Para encenderla o apagarla, basta con pulsar su botón durante 3 segundos hasta que se active o se desactive el indicador azul. Es una lámpara perfecta para iluminar zonas de paso en la entrada de viviendas o en el jardín, porque regula sola el nivel de luz según la presencia de personas en movimiento. Durante el día se mantiene apagada en modo de carga; de noche proyecta una luz tenue hasta que detecta a alguien alrededor, momento en que emite el total de su luz. Puede instalarse como baliza, o como estaca gracias a accesorio opcional que vienen incluido.



### Características generales

Fijación	Suelo
Clase	III
IP	54
Tipo de interruptor	Táctil
Batería incluida	2,5h
Potencia	2W


### Material

Cuerpo/Estructura	Aluminio
Difusor	PC

### Acabados

Cuerpo/Estructura	Gris Oscuro
Difusor	Opal

### Características lumínicas

Fuente de luz incluida	Si
Temperatura	3000K
	
LM	225lm
CRI	>80
Sensor incluido	No
Grados de apertura de la luz	180°
Orientación de la luz	Ambiental
Clasificación energética	D

### Equipo eléctrico

Necesita Driver	Si
Driver incluido	Si

### Descarga de archivos

Documentos generales	Descargar >
Imágenes	Descargar >
	Descargar >
2D / 3D	Descargar >

